

## Кнопка стандартного вызова

# К-01С



Этикетка (01.11.11)

### Назначение

К-01С – кнопка вызова с подсветкой. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования системы вызова персонала «Hostcall-NM/NP». Подробное описание изделия смотрите в паспорте на систему «Hostcall-NM/NP».

### Технические характеристики


Кнопка К-01С имеет установочные размеры и конструкцию стандартного врезного электровыключателя производства Legrand и в случае использования скрытой проводки может быть установлена врезным способом с применением стандартной врезной монтажной коробки. Максимальный рабочий ток - 20 мА;

Коммутируемое напряжение, не более -  $\pm 12$  В;

Габаритные размеры - 80x80x35 мм;

Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы, не менее - 5 лет.



### Подключение

Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку - общий провод «-» подключается на нижнюю левую клемму, провод от шлейфного входа - на верхнюю левую клемму.

При необходимости использования открытой проводки, кнопка может монтироваться в кабельный канал с размерами 110x70 мм или в накладную монтажную коробку КМКУ с размерами 88x88x44 мм.

### Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

### Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

**ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>